

常見手機 - LG 手機 (以 LG P7200 為例)

GPRS 服務設定

- 按「功能表」鍵進入主目錄-> 選擇「瀏覽器」→「設定」→ 選擇須要修改之模式→ 按「選項」鍵 →「新增」。
- 依照下表輸入項目，完成後按「確認」鍵:

設定名稱	CSL Prepaid GPRS
-------------	------------------

- 選擇須要修改之「CSL Prepaid GPRS」設定→ 按「選項」鍵 →「設定」→ 依照下表輸入項目，完成後按「確認」鍵:

主頁	(1010 客戶)	http://192.168.58.230/prepaid/index.jsp
連接方式		GPRS
GPRS 設定	APN	cslp1
	用戶帳號	請留空
	密碼	請留空
Proxy 伺服器設定	代理服務器	開啓
	IP 位址	192.168.59.51
	端埠	9201
DNS 設定		請留空

- 選擇需要設定為預設網絡之設定組`CSL Prepaid GPRS` → 按「選項」鍵 →「啓動」。

MMS 服務設定

- 按「功能表」鍵進入主目錄，選擇「訊息」→「設定」→「多媒體訊息」→「網絡設定」→ 選擇須要修改之「網絡設定」組 → 按「選項」鍵 →「新增」。
- 依照下表輸入項目，完成後按「確認」鍵:

設定名稱	CSL Prepaid MMS
-------------	-----------------

- 選擇「CSL MMS」→ 按「選項」鍵 →「設定」→ 依照下表輸入項目，完成後按「確認」鍵:

主頁		http://mms.hkcsl.com:8002
連接方式		GPRS
GPRS 設定	APN	cslp1
	用戶帳號	請留空
	密碼	請留空
Proxy 伺服器設定	Proxy 伺服器設定	開啓
	IP 位址	192.168.59.51
	端埠	9201
DNS 設定		請留空

4. 選擇需要設定為預設之網絡設定組(例如:CSL MMS) → 按「[選項](#)」鍵 → 「[啓動](#)」。
5. 按「[返回](#)」回到「[多媒體訊息](#)」。依照下表輸入項目:

重要性	正常
有效期	最長期限
標題	開啓
發送報告	否
自動下載	開啓
允許訊息類型	<input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input checked="" type="checkbox"/> 廣告 <input checked="" type="checkbox"/> 資訊

6. 按「[儲存](#)」鍵 → 按「[返回](#)」離開。