

常見手機 - Panasonic 手機 (以 Panasonic VS7 為例)

GPRS 服務設定

- 按「目錄」鍵進入主目錄，並依次序選擇「參數設定」→「連線」→「傳輸類型」→須要修改之設定檔→按「選項」鍵→選擇「編輯」→輸入以下項目：

服務	GPRS
類別	封包交換連線
服務名稱	CSL Prepaid GPRS
用戶名稱	請留空
用戶密碼	請留空
DNS	請留空
接取點名稱	cslp1
驗證模式	普通

- 完成後，按「儲存」→「返回」返回主目錄。
- 選擇「瀏覽器」→按「選項」鍵→「參數設定」→「伺服器設定」→須要修改之設定檔→按「選項」鍵→「編輯」→輸入以下項目：

服務	GPRS
服務名稱	CSL Prepaid GPRS
首頁	http://192.168.58.230/prepaid/index.jsp
Proxy IP	192.168.059.051
Proxy 埠	9201
使用 proxy	啓動
傳輸類型	CSL Prepaid GPRS

- 完成後，按「儲存」→選擇須要修改之設定檔'CSL Prepaid GPRS'→按「選項」鍵→「啓動」→按「返回」鍵離開。

MMS 服務設定

- 按「目錄」鍵進入主目錄，選擇「訊息」→「訊息設定」→「多媒體訊息」→輸入以下項目：

訊息傳送報告	訊息閱讀報告	關閉
	傳送閱讀報告	永不傳送
	訊息傳送報告	關閉
	傳送傳送報告	永不傳送
優先級		普通
有效期		最多
自動下載		永遠允許
播放模式		自動
進階設定	伺服器網址	http://mms.hkcsl.com:8002
	伺服器設定	CSL Prepaid GPRS
	從伺服器擷取	任一
	拒絕匿名訊息	關閉

- 完成後，按「返回」鍵離開。