

常見手機 - Sharp 手機 (以 Sharp 833 為例)

GPRS 服務設定

1. 按「**功能表**」(Center key) 鍵進入主目錄-> 選擇「**連接性**」→「**網際網絡設定**」→「**APN 設定**」→「**新增**」。

2. 輸入以下資料：

訪問站點名稱	cslp1
APN	cslp1
認證類型	無
用戶姓名	請留空
密碼	請留空
DNS	請留空
遲時間	180

3. 按「**選項**」鍵，再選擇「**設定**」儲存已輸入的資料。
4. 按「**返回**」鍵回到「**網際網絡設定**」目錄，再選擇「**代理伺服器設定**」→「**新增**」。

5. 輸入以下資料：

代理伺服器名稱	CSL Prepaid GPRS
代理伺服器	192.168.59.51
訪問站點	cslp1
主頁	http://192.168.58.230/prepaid/index.jsp
端口號	8080
認證類型	HTTP-基址
用戶姓名	請留空
密碼	請留空

6. 按「**選項**」鍵，再選擇「**設定**」儲存已輸入的資料。
7. 按「**返回**」鍵回到「**網際網絡設定**」目錄，再選擇「**WAP 設定**」→「**新增**」。
8. 輸入以下資料：

名稱	CSL Prepaid GPRS
代理伺服器	CSL Prepaid GPRS
使用代理伺服器	開

9. 按「**選項**」鍵，再選擇「**設定**」儲存已輸入的資料。
10. 選擇「**CSL Prepaid GPRS**」, 按「**選項**」鍵，再選擇「**開啓**」，設定為預設值。
11. 完成輸入後，按「**收線**」鍵離開。

MMS 服務設定

1. 按「**功能表**」(Center key) 鍵進入主目錄-> 選擇「**訊息**」→「**訊息設定**」→「**MMS 設定**」→「**MMS 帳號**」→「**新增**」。

2. 輸入以下資料：

名稱	CSL Prepaid MMS
代理伺服器	CSL Prepaid GPRS
訊息伺服器 URL	http://mms.hkcs1.com:8002

3. 按「[選項](#)」鍵，再選擇「[設定](#)」儲存已輸入的資料。
4. 選擇「CSL Prepaid MMS」，按「[選項](#)」鍵，再選擇「[開啓](#)」，設定為預設值。
5. 按「[返回](#)」鍵回到「[訊息設定](#)」目錄，然後再選擇「[常規設定](#)」。
6. 輸入以下資料：

於本地接收	保持下載
於漫遊時接收	保持下載

7. 完成輸入後，按「[收線](#)」鍵離開。